



## Джойстик

- Монтаж в отверстие 22,5 mm
- Положение стабильное или с поворотной пружиной
- Два либо четыре положения + 0
- Возможна блокировка в положении 0



### Функция


Для управления подъемом и опусканием, а также позиционированием в разного рода подъемниках, кранах, транспортерах и т.д. Предназначен для коммутации токов управления, не исполнительных. Высокая степень защиты и эргономичная конструкция

облегчают монтаж и обеспечивают надлежащую работу. Применяя специальную клипсу, можно использовать до 4 контактов на одно направление для версии с двумя направлениями, или 2 контактов для версии с четырьмя направлениями.

### Технические данные

<b>Ток номинальный</b>		10 A
<b>Нагрузка на контактах</b> (IEC 947.5.1)	AC15	24-48 V 10 A
	230 V	3 A
	DC13	24 V 2,5 A
	48 V	1,4 A
	220 V	0,55 A
<b>Стойкость механическая</b>	500.000 операций	
<b>Степень защиты</b>	IP65	

### Размеры



#### № по кат.

M2F  
M2A  
M4F  
M4A

#### Функция

2 положения + 0, стабильный  
2 положения + 0, возвратная пружина  
4 положения + 0, стабильный  
4 положения + 0, возвратная пружина




#### № по кат.

MV2F  
MV2A  
MV4F  
MV4A

#### Функция

2 положения + 0, стабильный, блокирование в поз. 0  
2 положения + 0, возвратная пружина, блокирование в поз. 0  
4 положения + 0, стабильный, блокирование в поз. 0  
4 положения + 0, возвратная пружина, блокирование в поз. 0  
Манипуляторы поставляются в комплекте с тройной клипсой.



#### № по кат.

M11  
ME5

#### Функция

Блок 2 контактов  
Клипса на 5 блоков контактных